



- ① 上段:インプットエディットボタン、下段:インプットミュートボタン
- ② 上段:アウトプットエディットボタン、下段:アウトプットミュートボタン
- ③ インプットレベルインジケータ
- ④ アウトプットレベルインジケータ
- ⑤ LCDディスプレイ
- ⑥ パラメーターエディットノブ
- ⑦ パラメーターエディットボタン 左上からゲイン、クロスオーバー、ユーティリティ、PEQ/GEQ、マトリックス、リコール、リンク、ゲート/コンプレッサ、セーブ、ディレイ、フェーズ、イグジット
- ⑧ USBコネクタ
- ⑨ ファン
- ⑩ 電源ソケット
- ⑪ 電源ボタン
- ⑫ RS232/485
- ⑬ イーサネットコントロールインターフェイス
- ⑭ アウトプット端子
- ⑮ インプット端子

	SC-24	SC-36	SC-48	端子
audio入力	2	3	4	XLR
audio出力	4	6	8	XLR

電源	AC100V, 50/60HZ
ポート	USB*1(PC CONTROL) RJ45*1 RS232*1
周波数特性	>20HZ~20KHz
S/N比	>115dBu
歪(THD)	<005 at 1KHZ (0dBu)
最大出力レベル	+20dBu
インピーダンス	<500 Ohm
D/Aコンバーター	24Bit シグマデルタ
サンプリングレート	96KHz
寸法(W. H. D.)重量	482*44*204.1/ 2.6Kg

一般仕様
 内部処理24-bit/ 96kHz
 内蔵プロセッサ40-bit
 USB / RS232 / RS485 端子接続
 入力:8PEQ,31バンドGEQ,フェーズ,ディレイ
 出力:クロスオーバー,5PEQ,ゲイン,ミュート,コンプ/リミッター
 フルマトリクス入出力
 ユーザープリセット20、直感的なUI操作
 RS485・ワイヤレスルーター経由で最大255 ユニット接続可能

PART NUMBER :	商品名 シグナルプロセッサ	作成者 糸井 聡	ページ :
日付 2018/07/30	型番 SC-48		
スケール 1/5	ブランド名 Whafedale-pro		