

elite DMX対応ミラーボール回転用モーター


## MBM-DMX



### ▶ 製品の特徴

この度はelite 製照明機器「DMX S8W RDM」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。本製品の性能を十分に発揮させ、未永くお使い頂くために、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読み頂き、大切に保管して下さい。

e-lite「MBM-DMX」はDMX操作に対応したミラーボール用の回転モーターです。従来のミラーボールのように一定した回転のみならず、時計回り・反時計回り・ランダム回転やスピード調整など変化に富んだ演出を可能にしました。



### ▶ 製品内容

本体	1
ユーザーズマニュアル	1

### ▶ スペック

- 電源：AC100V 50/60Hz
- 消費電力 26W
- 寸法：90x150x280 mm
- 重量：2.7kg
- DMX 入出力：3pin XLR in/out
- 対応ミラーボール：E-LITE MBM30・MBM50

## 安全に関するご注意

### 電源 / 電源ケーブル



電源は必ず交流 100V を使用する。  
発電機やステップアップトランスなどは不安定なものがあります。火災や感電のおそれがありますので、使用には十分にご注意ください。



異なる電圧機器を混在しない。  
電圧・仕様の異なる機器を混在しないでください。



付属の電源ケーブルは、本機専用です。  
付属以外の電源ケーブルは、故障・火災・発熱などの原因となります。  
また日本国外で使用する場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



電源ケーブルをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲げたり傷つけたりしない。ケーブルの上に重いものを載せない。  
電源ケーブルが破損し、感電や火災の原因になります。

### 設置



この機器を開けたり、内部部品を分解・改造したりしない。  
感電や火災、けが、やけど、または故障の原因となります。  
異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器の冷却口をふさがないように設置する  
ファンなどによる冷却をさまたげないように注意してください。また、高温を発する場合がありますので、可燃物等からはなして設置してください。

### 異常に気付いたら



電源ケーブルやプラグが傷んだ場合、または使用中に音がなくなったり異臭や煙が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。  
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。



この機器を破損した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。  
感電や火災、または故障の原因となります。異常を感じた場合は、お買い上げの販売店または発売元にご相談ください。

### 端子一覧

正しい端子・ケーブルをご使用ください。

端子名	極性	タイプ
INPUT, OUTPUT	ピン1：グラウンド (GND) ピン2：コールド (-) ピン3：ホット (+)	XLR

※取り付けの際は専門の技師の指導に従って、安全を確認の上取り付けてください。対応ミラーボール以外の物を吊り下げないで下さい。ミラーボールの下に人が立ち入らないようにしてください。

※不適切な使用や改造による故障の場合の保証はいたしかねます。  
※使用後はかならず電源スイッチを切りましょう。※この取扱説明書の写真・イラストは、実際の製品と一部ことなる場合があります。※この取扱説明書記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。  
※仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。

## メニュー

MENU	表示	ファンクション
1.addr	001-512	DMX アドレスを設定する
2.chnd / ch モード設定	1ch モード	001-128 時計周り slow to fast
		129-256 反時計周り slow to fast
	2ch モード	001-128 ch1 時計周り
		129-256 ch1 反時計周り ch2 回転スピード調整
3.blnd	stop	停止
	n-Au	ランダム回転
	ccu	反時計周り回転 (速度は Auto の no-s に準ずる)
	cu	時計周り回転 (速度は Auto の no-s に準ずる)
4.Auto	no-s	マニュアルスピード 500-532 の間で調整
	no-d	マニュアルダイレクション→ n-Au ランダム回転
	ccu	反時計周り回転
	cu	時計周り回転
5.uqr	u001	ファンクションなし
6.disp	60of	約 60 秒でディスプレイが消える
	30of	約 30 秒でディスプレイが消える
	10of	約 10 秒でディスプレイが消える

この取扱説明書は、IDE コーポレーション有限公司が制作しています。

発売元：IDE コーポレーション有限公司

〒530-0015 大阪市北区中崎西 1-1-24